

neway

CL7629

# 7インチVGA TFT液晶モニタ（タッチ付き）

CL7629N:VGA入力、AV入力

CL7629NT:VGA入力、AV入力、タッチスクリーン



# 仕様

- ▶ 画面サイズ：対角7インチ
- ▶ ドットサイズ：800 x 480 = 1,152,000 (ドット)
- ▶ アスペクト比：16:9
- ▶ コントラスト：500:1
- ▶ 高輝度LEDバックライト
- ▶ 液晶輝度：300cd/m<sup>2</sup>
- ▶ 視野角：50/70(U/D), 70/70(L/R)
- ▶ 動作電圧：直流11 - 13V
- ▶ 消費電力：<9W
- ▶ 寸法(mm)：188W x 125H x 33D
- ▶ 重量 (kg)：0.44
- ▶ 4線式抵抗膜タッチスクリーン (USBまたはRS232インターフェイスオプション)
- ▶ 5線式抵抗膜タッチスクリーン(オプション)
- ▶ VGA入力：15ピンD - SUBアナログRGBインターフェイス
- ▶ RCAビデオ x 2入力、オーディオ入力
- ▶ 高解像度-最大1024 x 768 (H x V)
- ▶ 自動表示調整
- ▶ バックライト調整の四つのレベルがあり、昼夜使用可能
- ▶ PAL / NTSC カラーシステム
- ▶ スピーカー 内蔵
- ▶ 多機能赤外線リモコン
- ▶ 画面表示メニューの制御 (マルチ言語)
- ▶ 記憶モードで起動できるオプション



## イメージフリップ

左右  
上下

リモートコントロールを通じて、  
イメージフリップできる



左



右



上



下



- ▶ 1 14P SKS 入力端子：AV入力信号、正しくモニターのSKS入力端子に挿し込む
- ▶ 2 黒い9ピンVGA信号入力端子
- ▶ 3 黒い端子：直流12V電源入力
- ▶ 4 黄色のRCA：ビデオ信号2入力
- ▶ 5 黄色のRCA：ビデオ信号1入力
- ▶ 6 白いRCA：オーディオ信号入力
- ▶ 7 黒い9ピンVGAコネクタ、SKSケーブルの9ピンVGA信号入力端子に接続する
- ▶ 8 タッチスクリーン機能のため、USBの端はコンピュータのUSBポートに接続する
- ▶ 9 15ピンVGA信号入力端はコンピュータのVGAポートに接続する



# アクセサリ

FC CE RoHS E-Mark



リモートコントロール



ブラケット



DCアダプタ



取扱説明書



タッチペン



14PIN SKS



ディスクドライバ



VGA9ピンケーブル



カーアダプタ